



# Imprimante d'étiquettes connectable pour votre espace de travail

PT-D460BTVP



## Imprimante d'étiquettes connectable pour votre espace de travail

Transformez votre espace de travail avec une imprimante d'étiquettes professionnelle de Brother. Des petits bureaux à la maison aux grands espaces de bureaux, la PT-D460BT est une imprimante d'étiquettes compacte et facile à utiliser qui imprime des étiquettes plastifiées nettes. Elle est également dotée d'une connectivité Bluetooth. Parfait pour classer les fichiers et dossiers importants, gérer les actifs et créer des étiquettes de signalisation pour le bureau, ce modèle vous permet de créer un environnement de travail organisé et confortable pour tous.

### PT-D460BTVP



### Caractéristiques principales:

- Créez des étiquettes à l'aide du clavier intégré, téléchargez l'application Brother iPrint&Label et utilisez votre appareil intelligent ou connectez-vous à un ordinateur par USB pour bénéficier d'une fonctionnalité d'étiquetage supplémentaire à l'aide du logiciel P-touch Editor
- Grand écran pour vérifier le texte et la disposition avant l'impression
- Prévisualisez les étiquettes avant d'imprimer
- Clavier QWERTZ pour faciliter la saisie
- Stockez jusqu'à 70 étiquettes pour une réimpression rapide
- Imprimez sur des rubans d'étiquettes jusqu'à 18 mm de large
- Fournie avec une cassette de ruban, un adaptateur CA, une valise de transport et un câble USB

### Parfaite pour une utilisation indépendante

Avec son clavier QWERTZ intégré et son grand écran pour la prévisualisation de l'impression, la PT-D460BTVP est conviviale et conçue pour une utilisation simple, une saisie rapide et une gestion optimale du bureau.

### Options étendues pour la création d'étiquettes

L'imprimante d'étiquettes PT-D460BTVP est parfaite pour une utilisation indépendante simple et elle peut être connectée à un PC ou un smartphone, ce qui offre des fonctionnalités de conception d'étiquettes supplémentaires lorsqu'elle est associée à l'appli iPrint&Label, ainsi qu'au logiciel P-touch Editor de Brother. Ces applications offrent des options étendues pour la création d'étiquettes au-delà de l'utilisation de base, notamment des modèles prêts à l'emploi conçus spécialement et la possibilité de créer des étiquettes entièrement personnalisées. Insérez votre propre logo, des symboles, des codes barres et bien plus encore.

## Généralités

### Contenu du carton

- Imprimante d'étiquettes
- Adaptateur CA
- Câble USB (1 m micro, noir)
- Échantillon de ruban TZe plastifié noir sur blanc (18mm x 4m)
- Valise de transport

### Langues prises en charge

20 (anglais, allemand, français, espagnol, portugais, portugais (Bra), italien, néerlandais, danois, norvégien, suédois, finnois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, slovaque, croate, turc)

## Poids et dimensions

### Appareil uniquement (l) x (p) x (h)

187 mm x 178 mm x 72 mm

### Poids (kg)

0,77 kg

### Lot (avec valise de transport) (l) x (p) x (h)

355 mm x 147 mm x 329 mm

### Poids (kg)

2,66 kg

## Impression

### Résolution maximale

180 ppp/128 points

### Vitesse d'impression maximale

30 mm/s

### Largeurs de ruban disponibles

3.5, 6, 9, 12, 18 mm

### Hauteur d'impression max.

15,8 mm

### Lame de coupe

Manuelle (intégrée)

### Type de lame de coupe

Ciseaux

## Design

### Type de design

Version bureau

### Couleur du boîtier

Noir

### Clavier

QWERTZ

### Matériau du clavier

Caoutchouc

### Autocollants de clavier

Icône

### Touche numérique

Touche num

### Nombre de touches

65

## Écran

### Taille LCD

60 mm x 26 mm

### Spécifications LCD

Graphique (320 x 120 points)

### Prévisualisation

Prévisualisation réelle

### Texte affichable sur le LCD

2 lignes de 20 caractères

## Alimentation

### Piles

6 piles AA  
(6 piles LR6/Ni-MH)  
Non fournies

### Adaptateur CA

AD-E001A

### Arrêt auto

Adaptateur CA  
(Arrêt / 1h / 2h / 4h / 8h)  
Piles AA  
(5min / 10min / 30min)

## Interface

### Connexion PC

Oui

### Interfaces

USB, Bluetooth

### Bluetooth

Oui (5.0)

## Compatibilité logiciel et appli (conception des étiquettes)

### Logiciel

P-touch Editor  
Pour Win 8.1/10/11

### Appli

Brother iPrint&Label  
Pour iOS et Android

## Systemes d'exploitation compatibles

**Windows**  
Win 8.1/10/11

**Mac OS**  
Mac OS 10.15, 11, 12

**iOS**  
14, 15

**Android**  
8, 9, 10, 11, 12

### Logiciel - CHRS (Appareil)

**Nombre de caractères (sans espace)**

1008

**Nombre d'alphabets accentués**

146

**Nombre de symboles**

800

**Taille des caractères**

7 types  
(auto/6/9/12/18/24/36/42)

**Largeur des caractères**

5 types  
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

**Polices**

16 types  
(Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Istanbul, LetterGothic, Dortmund)

**Styles de caractère**

15 types  
(normal/gras/contour/ombré/solid/italique/ gras italique/ contour italique/ombré italique/ solid italique/ vertical/gras vertical/souligné/ gras souligné/ barré)

**Bordure**

140

**Souligné**

Oui (un des styles)

**Barré**

Oui (un des styles)

**Code barres**

9 types  
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC / EAN128 ), CODE128)

### Logiciel - Étiquette (Appareil)

**Buffer de texte**

280 caractères maximum

**Impression multi-lignes (max)**

5 lignes

**Impression multi-blocs (max)**

5 blocs

**Longueur d'étiquette min.**

30mm

**Réglage de la longueur du ruban**

Oui (30-300 mm)

**Réglages de la marge du ruban**

Petite marge, grande marge, enchaîné, sans découpe, ruban spécial

**Fonction tabulation**

Oui

**Longueur de la tabulation**

Oui

**Alignement horizontal**

Gauche, centre, droite, justifié

**Insertion/écrasement de texte**

Insertion uniquement

**Format de ligne**

Oui

### Logiciel - Mémoire (Appareil)

**Mémoire**

280 caractères x 50 zones

### Logiciel - Impression (Appareil)

**Impression copiée (répétée)**

Oui (1-99)

**Impression dupliquée**

Oui

**Numérotation**

Oui (1-99)

**Prévisualisation de l'impression**

Oui

**Impression verticale**

Oui (dans le réglage du style)

### Logiciel - Formatage auto (Appareil)

**Marquage de câble**

Oui (en formatage auto)

**Format prédéfini**

30 types

**Pivoter**

Oui (en formatage auto)

**Pivoter et répéter**

Oui (en formatage auto)